

Właściwości techniczne urządzenia ładującego



to urządzenie do ładowania pojazdów elektrycznych zaprojektowanych i certyfikowanych do 7,4 kW

	jeśli instalowany w Plug&Play	jeśli instalowany w Power Upgrade
Opis		
Standard złącza (strona EV)		IEC 62196-2
Wtyczka zasilania		E/F (G w UK, J w Szwajcarii)
Standard EVSE		IEC 61851
Marka WE		Tak
Gwarancja		2 lata
Tryb ładowania	wtyczka i kabel podłączone	stale podłączone (wtyczka i kabel podłączone jeśli instalowany we Francji)
Certyfikat TÜV	Tak	Tak

Charakterystyki elektryczne i połączenia

Max moc [kW]	do 2,3*	do 7,4*
Napięcie [V / Hz]	230 / 50, jednofazowy	230 / 50, jednofazowy
Natężenie prądu [A]	do 10*	do 32*
Konsumpcja w stand-by [W]	< 2	< 2
Kabel ze złączem Tryb 2 (strona EV)		Tak, w zestawie
Kabel ze złączem Tryb 2 (długość [m])		3
Kabel zasilania [m]	6	N.A.

* Wartości zmieniają się zgodnie z lokalnymi przepisami.

Charakterystyki ogólne

Stopień ochrony	IP54, IK08 (IEC 60529)
Wymiary całkowite [mm]	"335 x 277 x 95 (bez złącza) 335 x 277 x 350 (ze złączem)"
Obudowa	Poliwęglan
Ciężar [kg]	~ 4
Standardowe kolory	Czarny (RAL 9011) i Biały (RAL 9003)
Wskaźnik stanu	Tak, led RGB

Bezpieczeństwo i działanie

Przekrój temperatury [°C]	-25 / +50 (bez bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne)
Ochrona przed przegrzaniem	Tak
Odporność na wilgoć	Tak, w pełni powlekany
Klasa ochrony	I
Stopień zanieczyszczenia	PD3
Kategoria przepięcia	OVC III
Klasyfikacja ogniowa obudowy	UL94 V-0
Monitorowanie prądu resztkowego	Tak, dołączone urządzenie RCM 6 mA wrażliwe na prąd stały - do wykrywania upływu prądu stałego
Max wysokość instalacji [m]	2000 n.p.m.

Łączność i funkcje specjalne

Bluetooth	Tak
Smartphone App	My easyWallbox, kompatybilny z Android, IOS
Kompatybilność z Android***	Lollipop (5.0) lub wyższa
Kompatybilność z systemami IOS**	12 lub wyższa
Protokół komunikacyjny	Własność
Dynamiczne Zarządzanie Energią (Dynamic Power Management)	Tak, poprzez zainstalowanie załączonego czujnika

** Dane dotyczą pierwszej wersji aplikacji i mogą ulec zmianie w przyszłości.

*** NIE kompatybilny z Android 6.